



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.

Dolné Rakovce 1940/22, 039 01 Turčianske Teplice
Tel/fax: 043/4924 214, 4924 073, 0905 329 195, 0905 804 200
e-mail: technik@express-alarm.sk web: www.express-alarm.sk

W2A

RFID čítačka pre autonómne riadenie prístupu

Terminál s možnosťou autonómneho riadenie prístupu, obsahuje čítačku RFID. Umožňuje napojenie na alarm, na odchodové tlačidlo a na magnetický kontakt dverí. Jednotka umožňuje prístup až 10 000 užívateľom (každý s vlastnou RFID kartou). Podporuje 1 master kód (pre administrátora), jednu správcovskú RFID pre pridávanie užívateľských RFID (Manager add card), jednu správcovskú kartu správcu pre vymazávanie užívateľských RFID (Manager delete card). Nastavenie zariadenia sa vykonáva IR ovládačom ktorý je súčasťou dodávky zariadenia. Zariadenie vie simulovať funkciu kontroléra tzn. že je možné k nemu pripojiť doplnkovú čítačku. Taktiež umožňuje režim čítačky - v prípade potreby prepojenia s kontrolérom pre riadenie prístupu.



Typ	klávesnica s čítačkou
Možnosť samostatného riadenia bez potreby kontroléra	Áno
Určenie	vhodný ako prístupový systém s ID médiami HID&EM
LED indikácia	Prevádzkové režimy odlíšené farbou LED
Funkcie	detekcia otvorených dverí
Počet užívateľov	10 000
Vstupné módy	Karta
PIN	4 – 8 číslic
Typ kariet	125 kHz EM/HID
Čas zopnutia	0 – 99 s /nastaviteľný/
Odber	do 15 mA
Wiegand rozhranie	26 bit vstup/výstup
Čítacia vzdialenosť	3 - 6 cm
Vyhotovenie	Plast s vysokou odolnosťou
Prípustná prevádzková vlhkosť/teplota	0 – 95% nekondenzujúca / -40 - 60°C
Napájanie	12-V DC +/-10%
Výstup	Potenciálový, zaťažiteľný do 3A
Ochrana krytím & napadnutím	IP68 & IK08
Rozmery	103 x 48 x 23 mm